

LightMate Skarvbox Mini

LightMate Skarvbox Mini är konstruerad för väggmontage inomhus. Med sina små dimensioner är den ett lämpligt val då installationen ska göras i ett trångt utrymme.

Den har kapacitet för upp till 8st enkelskarvar i de förmonterade skarvhållarna.

Den passar till både för kabel och mikrodukt.
Dragavlastning endast med buntband.

Locket säkras med en skruv undertill

Tekniska egenskaper

| | |
|-------------|--------------|
| Höjd: | 128 mm |
| Bredd: | 76 mm |
| Djup: | 22 mm |
| Vikt: | 220 g |
| Material | Aluzink |
| Färg | Metall |
| Förpackning | Wellpapplåda |



| Art.nr | E-nummer | Benämning |
|---------|------------|-------------------------|
| LM-5298 | E50 578 21 | Lightmate Skarvbox Mini |

[Besök gärna vår hemsida för mer info om vårt hela LightMate-sortiment](#)



Installation:

Boxen monteras på vägg med 2st skruvar anpassade för materialet.

Boxens fästhål är till för skruvar med diameter på max 5mm och utformade som nyckelhål.

In- och utgående fiberkabel avmantlas min 60cm (för ca 1 varv i slinghållarna).

Fibern slingas i boxens slinghållare.

Finjustera fiberlängden och svetsa samman inkommande och utgående fiber mot varandra.

Snäpp fast svetsskarvhylsan i hållaren på vänster eller höger sida.

När installationen är klar så monteras locket på boxen och låsskruven skruvas åt (Ph2).

